

## CCT Remote

Číslo modelu: C3

### Funkce produktu


- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 GHz, rychlý přenos, stabilní signál a odolnost proti rušení
- Ovládejte více zařízení současně
- Ztlumit CCT a jas
- Podpora Miboxer/Miilight 2.4G řadiče a světelné řady
- Kontrolní vzdálenost 30m
- Magnetická instalace
- Pro komerční, hotelové a domácí osvětlení



### Parametr produktu

Název produktu:	Dálkové ovládání CCT	Pracovní teplota:	-10~40 °C
Číslo modelu:.	C3	EMC standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Pracovní napětí:	3V (AAA*2PCS)		
Spotřeba v pohotovostním režimu:	15μA		EN 61347-2-11:2001+A1: 2019
Přenos:	6 dBm	Bezpečnostní standard (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Protokol:	2,4 GHz RF	Rádiové zařízení RED	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Modulace:	GFSK	Osvědčení:	CE, EMC, LVD, RED
Kontrolní vzdálenost:	30 mil		

#### Vzdálený



#### Dálkový držák



## Funkce



## Funkce

### Tlumený jas

Indikátor je červený



Nahoru a dolů pro změnu jasu

### Tlumené CCT

Zapněte světlo a 1krát krátce stiskněte „ON“, indikátor je oranžová barva, když je aktivován režim CCT




Nahoru a dolů pro změnu teploty barev

## Propojit/Odpojit

Odkaz

ovladač se musí před použitím propojit s dálkovým ovladačem




vypněte světlo na 10 sekund a znovu jej zapněte



Spojení selhalo, pokud kontrolka neblíká, opakujte výše uvedené kroky  
Pozor: nelze se znovu připojit, pokud vzdálené propojení již dokončilo)




krátce stiskněte „ON“ 3x během 3 sekund



propojení je dokončeno, jakmile kontrolka 3x pomalu zabliká

Odpojit




vypněte světlo na 10 sekund a znovu jej zapněte



Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka neblíká, opakujte výše uvedené kroky  
Pozor: není třeba odpojovat, pokud světlo nikdy nebylo připojeno




krátce stiskněte „ON“ 5krát během 3 sekund




propojení je provedeno, jakmile světlo 10krát rychle zabliká

## Instalace



Odstraňte nálepku na držáku



Držák nalepte na zeď a na držák nasadte dálkový ovladač

## Pozor:

1. Chcete-li ovládat produkty řady MiBoxer/Mi-Light 2.4G, kompatibilitu naleznete v příručce k produktu.
2. Nepoužívejte jej v oblasti s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou, vyjměte baterii, pokud ji nepoužíváte často a uchovávejte jej v suchu nebo v oblasti se statickou elektřinou
3. Nepoužívejte jej v blízkosti kovu nebo silné magnetické oblasti, ovlivní to signál a ztracenou vzdálenost.

